

Série DECT

W70B / W80B / W90B / W57R

- [Afficher le répertoire distant](#)
- [Intercepter un appel](#)
- [Transfert d'appel](#)
- [Mettre l'appel en attente](#)

Afficher le répertoire distant

- Appuyer sur **OK** --> **Directory** --> **Remote Phone Book**.
- Sélectionner le répertoire **Wazo**
- Naviguer dans le répertoire avec les touches de navigation

Intercepter un appel

Depuis votre DECT



Composer le *8 suivi de la ligne que vous souhaitez intercepter. (*8XXXX)

Exemple :

Le standard a le numéro 8001,

Je souhaite intercepter un appel, depuis mon DECT je compose le *88001 et je valide par 

Transfert d'appel

- Pour transférer un appel depuis un DECT, appuyez sur la touche « **TRAN** » du combiné ;
 - Votre correspondant est en attente (une musique est diffusée)
- Composez le numéro du destinataire ou utilisez l'annuaire pour le joindre :
 - Appuyez sur  pour lancer l'appel, vous pouvez parler avec votre interlocuteur avant de lui transférer en appuyant sur Raccrocher  ;
 - Appuyez sur « **TRAN** » pour transférer immédiatement l'appel sans consulter votre correspondant ;
 - Appuyez sur « **Fin** » ou attendez que votre correspondant raccroche si celui-ci ne veut pas prendre l'appel.

Lorsque l'appel est transféré, l'écran indique que votre combiné est raccroché

Mettre l'appel en attente

- Une fois en ligne avec votre correspondant
- Appuyez sur la touche « **Options** » puis choisissez « **Attente** » dans la liste
 - Votre correspondant est en attente (une musique est diffusée)
- Reprenez l'appel en appuyant sur « **Repr.** » en bas de l'écran